



«Мастер КИТ»  
Тел.: (495) 234-77-66  
<http://www.masterkit.ru/>

## NF228 – Приставка-усилитель к телефону

### Категория

Телефонные аксессуары

### Сложность

Простые

Общий вид набора



Предлагаемый к сборке набор позволит радиолюбителю собрать устройство для прослушивания телефонных разговоров на громкоговоритель. Эта приставка может быть полезна в случае, когда телефонный разговор хотят прослушать несколько лиц.

Устройство адаптировано под отечественные телефонные линии и из-за большого входного сопротивления не нагружает телефонную сеть.

### Технические характеристики

Напряжение питания: 3...9 В.

Ток потребления, не более (при 9 В): 30 мА.

Размеры печатной платы: 54x35 мм.

### Принцип действия

Основой схемы является операционный усилитель DA1, включенный по классической схеме.

Входной сигнал с телефонной линии подается через контакты S1.1. выключателя и развязывающие элементы R1, C1 на подстроечный резистор VR1, служащий регулятором громкости. С регулятора громкости сигнал подается на вход микросхемы усилителя.

Конденсатор C9 является фильтром питания, конденсатор C8 – развязывающий между выходом усилителя и динамической головкой. Цепочка C7, R4 улучшает АЧХ усилителя. Все остальные компоненты являются стандартными для классической схемы включения операционного усилителя.

### Конструкция

Конструктивно устройство выполнено на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 54x35 мм.



Посмотреть схему

Ориентировочная розничная цена: 250 рублей